

# SOUS-DISTRIBUTEUR TM-CB M SUB - 20 CIRCUITS ANTHRACITE TM-CM.2000020DA

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 33A23



N°: 5251/2024  
Valable jusque:  
20.12.2028



N°: 33A23



N°: 33A23



N°: 063-UWB-0591  
Valable jusque:  
20.12.2028



N°: CBM-01/24



|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Producteur                                 | <b>TM TECHNOLOGIE</b>           |
| Application                                | <b>batterie centrale</b>        |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL    | <b>anthracite , RAL7016</b>     |
| Classe de protection                       | <b>I</b>                        |
| Degré de protection                        | <b>IP30</b>                     |
| Garantie                                   | <b>60 mois</b>                  |
| Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>480 mm x 196 mm x 582 mm</b> |

## POSSIBILITÉS

|                                                                                       |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nombre maximal de luminaires dans le système                                          | <b>400 pièces</b>                               |
| Nombre maximal de luminaires par circuit/canal                                        | <b>20 pièces</b>                                |
| Nombre maximal de circuits dans une sous-station/un centre de distribution secondaire | <b>20 pièces</b>                                |
| Distance maximale entre le panneau de contrôle et le luminaire                        | <b>300 m</b>                                    |
| Possibilité d'utiliser un module E/S                                                  | <b>oui</b>                                      |
| Topologie autorisée                                                                   | <b>connexion parallèle, connexion en étoile</b> |

Système de batterie centrale **TM-CB M**  
design moderne, électronique avancée

Alimentation, commande et surveillance  
des circuits et des luminaires d'éclairage  
de secours dans les bâtiments publics.

- » surveillance centralisée de tous les circuits et luminaires installés dans le bâtiment et connectés au système
- » système équipé de batteries qui fournissent la quantité d'énergie nécessaire pour une durée de fonctionnement déterminée des luminaires de secours
- » systèmes de surveillance intelligents qui informent sur l'état des batteries, des luminaires et des éventuels dysfonctionnements
- » diverses configurations du système qui peuvent être adaptées aux besoins individuels du bâtiment, à sa taille et aux exigences spécifiques en matière d'éclairage de secours.

## CÂBLES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Câble – sous-station/centre de distribution  
secondaire/distributeur de signaux – Module  
E/S

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Longueur maximale du câble de communication | <b>1000 m</b>    |
| Résistance maximale                         | <b>75 Ω</b>      |
| Capacité maximale de la veine               | <b>140 nF/lm</b> |

## CÂBLES D'ALIMENTATION

Câble du panneau de contrôle – luminaires  
Section transversale du câble d'alimentation  
AC

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Type et section du câble d'alimentation des luminaires | <b>3 x 0,5 - 4,0 mm²</b> |
| Protocole de communication                             | <b>RS485, PLC</b>        |

# TOPOLOGIE

